

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для подавления помех в ДМВ диапазоне.

Область применения

Применяется в случае необходимости вырезать мешающий ТВ канал из телевизионного сигнала.

Выполняемые функции

Производит ослабление ТВ сигнала на выбранном частотном канале.



Диапазон частот 470 - 862 МГц

наименование		4007
Регулировки		1
Количество каналов		1
Вносимые потери	ДМВ	<1
	BIII	-
	FM	-
	BI	-
P _v * снижение мощности	P _{v n}	>15
	P _{v n±1}	<5
	P _{v n±2}	<1
Тип коннектора		F

Конекторы типа F male/female

Инструкция по эксплуатации:

- подключить режекторный фильтр между антенной и головной станцией или усилителем;
- при помощи регулировки фильтра по частоте в диапазоне 470 - 862 МГц добиться ослабления помехи.

Комплектация:

- Линейный усилитель - 1 шт.

Индивидуальная упаковка:

- коробка 80x36x25 мм 1 шт.

Групповая упаковка:

- коробка 170x110x47 мм 10 штук.