



**Ответвитель 6 направлений  
20дБ, 5 - 2400МГц, коннектор F  
Модель 5136, 513670**

**SMATV**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Назначение**

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 2400 МГц на 6 ответвлений с атенуацией по 20 дБ

**Область применения**

Находит применение для организации кабельных сетей.

**Выполняемые функции**

Ответвление ТВ сигнала на 6 абонентов

Модель		5135	5136	5137
Диапазон частот		5 - 2400		
Тип сигнала		TA	A	B
Проходные потери	Ret. Path/ VHF	3	1.7	1.5
	UHF	3.3	2	1.5
	IF	5	4	2.5
Потери на ответвление	Ret. Path	18	20	24
	VHF	18	20	24
	UHF	18	20	24
	IF	19	21	25
Режекция между отводами		> 21		
Макс. прох. пост. ток		A	1	



Комплектация:  
- ответвитель 5136

Индивидуальная упаковка:  
- коробка 120x72x26 мм 1 штука в п/э пакете.