



**Ответвитель 6 направлений
24дБ, 5 - 2400МГц, коннектор F
Модель 5137, 513770**

SMATV

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Предназначен для ответвления входного ТВ сигнала в диапазоне 5 - 2400 МГц на 6 ответвлений с атенуацией по 24 дБ

Область применения

Находит применение для организации кабельных сетей.

Выполняемые функции

Ответвление ТВ сигнала на 6 абонентов

Модель			5135	5136	5137
Диапазон частот			5 - 2400		
Тип сигнала			TA	A	B
Проходные потери	Ret. Path/ VHF	дБ	3	1.7	1.5
	UHF		3.3	2	1.5
	IF		5	4	2.5
Потери на ответвление	Ret. Path	дБ	18	20	24
	VHF		18	20	24
	UHF		18	20	24
	IF		19	21	25
Режекция между отводами			> 21		
Макс. прох. пост. ток		A	1		



Комплектация:
- ответвитель 5137

Индивидуальная упаковка:
- коробка 120x72x26 мм 1 штука в п/э пакете.